FAVOUR

USER GUIDE

PROTECH H1217

Please read this manual carefully before using the product as it contains important operating information.

630 LUMENS

WHITE LED - BOOST

WHITE LED - MED

WHITE LED - 8Hz FLASHING

2M DROP IMPACT

CHARGING STATUS INDICATOR

16H

WHITE LED - HIGH

WHITE LED - LOW

FREE PROJECTION ANGLE

1M SUBMERSIBLE

USB RECHARGEABLE

ANSI FL 1

ANSI FL 1					
BOOST	630 Lumens	8100cd	180m	NA	
HIGH	500 Lumens	6300cd	150m	4h30min	
MED	230 Lumens	3050cd	110m	11h	✓ ✓
LOW	130 Lumens	1750cd	83m	16h	
8Hz FLASHING*	NA	NA	NA	17h	

* Flashing mode specifications cannot be measured by ANSI FL1 Standard.

* Flashing mode runtime is based on measurement of battery capacity change only.

BATTERY REPLACEMENT DIAGRAM



ATTACH HEADLIGHT TO THE RUBBER HOLDER DIAGRAM

1. Place one side of headlight into the headlight holder.
2. Fix the headlight holder at the headlight tracks securely.
3. Repeat Steps 1 & 2 for another side of headlight.

HOW TO RECHARGE DIAGRAM

HOW TO RECHARGE DIAGRAM

When the headlight becomes noticeably dim, please recharge or replace with a charged battery cartridge as soon as possible. Battery Type:1 x 3.7V 2000mAh 18650 Li-ion Rechargeable Battery Charging Time:3hrs [DC5V 1000mA Input]

1. Open the charge jack cover.
2. Connect the headlight and your PC, or an approved USB adaptor with the micro USB cable.
3. The Red LED indicator will light up to indicate charging has started.
   The Green LED indicator will light up when the rechargeable battery has been fully charged.

NOTE:

- In preparation for unexpected battery shutoff, we recommend you to carry a spare charged battery cartridge.
- The rechargeable battery will reach full performance only after a few complete charging & discharging cycles.
- DO NOT leave the headlight in charging status (with power connected) continuously for more than five days, as this may cause a reduction in battery efficacy.

ENGLISH SPECIFICATIONS

FEATURES
- XM-L2 Cree White LED – Up to 630 Lumens
- Aluminium Housing – Durable, Impact Resistant & Corrosion-proof
- 5 Lighting Modes satisfy Different Lighting Needs
- BOOST, HIGH & LOW Brightness Levels for General Illumination
- BOOST Mode & 8Hz FLASHING for Emergency
- Direct Plug to Recharge by Micro USB
- LED Indicators show Charging Status
- Regulated Circuit with Protection from Over-charging & Over-discharging
- Replaceable Battery Barrel as Backup Power
- Free Projection Angle
- Rock-solid Protection
- IPX4 Dust proof
- 1m Waterproof
- 2m Drop proof

OPERATION
HIGH > MED > LOW > 8Hz FLASHING > OFF
[Press OFF if stays at any mode over 2 seconds]

TO SELECT BOOST MODE
Switch on the headlight, press and hold the operation button at any lighting mode to switch to BOOST mode.
NOTE: BOOST mode will have the button in being pressed on and will last for a maximum of 1 minute. Return to last selected lighting mode when the button is released.

BATTERY TYPE
1 x 3.7V 2000mAh 18650 Li-ion Rechargeable Battery [Included]

CHARGING INFO
3hrs Charging Time [DC5V 1000mA Input]
Red LED ON – Charging
Green LED ON – Fully Charged

BATTERY CYCLE
500 cycles

BULB TYPE
1 x XM-L2 Cree White LED

ACCESSORY
Micro USB Cable [Included]
Spare Battery Barrel (Model: R8006/7, Order Separately)

SIZE
86mm x 46mm x 32mm

WEIGHT
190g [With Battery]

[The rechargeable battery will reach full performance only after a few complete charging & discharging cycles.Rechargeable Battery Maintenance: - Recharge the unused unit for every 6 months after production, please see production date label on packaging.

BULB REPLACEMENT
LED never needs to be replaced.

!WARNING
- Do NOT look directly into the LED light for more than a few seconds.
- Do NOT allow children to use LED light unless under the supervision of an adult.
- Do NOT leave the LED light on unattended.
- Do NOT use the LED light in any HOT, moist or humid environment when the LED light is on. Ensure the LED light is completely cooled off before touching its head.
- Remove the batteries if not using the LED light for long period or before storage.

IMPORTANT
- Do not dispose of the unit into fire or dismantle it under any condition.
- Reverse charging is not acceptable.
- Charge before use, although the battery is delivered in a charged state.
- Do not short circuit the battery. Permanent damage to the battery may occur.
- Never insert any foreign metallic objects into the charge jack of headlight.
- Never leave the unit in extremely high temperatures while charging.
- It is advisable to use the unit from time to time in order to maintain the unit in good condition and always recharge after load and recharge the unit when not used for a long period of time.
- Use batteries in extreme condition may affect the service life, such as extreme temperature, deep cycle, and extreme overcharged or over discharged.
- Batteries should be stored in a cool and dry place.
- Be sure to use manufacturer's replacement parts.

ITALIANO SPECIFICHE

CARATTERISTICHE
- XL-L2 Cree led bianco
- Corpo in alluminio – Duraturo e resistente agli urti Anticorrosione
- 5 funzioni di luce soddisfano diversi bisogni di luce
- Illuminazione alta, media, bassa ottimale per illuminazione generica
- Modalità boost & 8Hz luce lampeggiante per emergenza
- Spina diretta per ricarica tramite micro-USB
- Indicatore a led mostra la condizione della carica
- Circuito regolato per la protezione di sopra carica e sopra scarica
- Barrel batteria sostituibile di rimpiazzo
- Angolo di proiezione orientabile
- Protezione robusta
- IPX4Ø a prova di polvere
- Impermeabile a 1 m
- A prova di polvere

FUNZIONAMENTO
Alta, media, bassa 8hz lampeggiante
Premere off se resta in qualsiasi funzione oltre (3 secondi

Per selezionare la modalità Boost
Accendi la torcia da testa e tenere premuto il pulsante in ogni funzione di illuminazione per selezionare la modalità Boost
La modalità boost resterà in funzione fino a quando il pulsante è premuto e durerà per circa i minuti. Ritorna all'ultima funzione di luce selezionata quando il pulsante verrà rilasciato.

TIPO DI BATTERIA
1x3.7V 2000 mah 18650 li-ion ricaricabile' [Inclusa]

INFORMAZIONI DI CARICA
3hrs tempo di carica [DC5V 1000 mA input]
Red rosso accese quando in carica
LED verde accesa indica carica completa

CICLO VITALE DELLA BATTERIA
500 cicli di carica

TIPO DI LED
1x XL-L2 Cree bianco

ACCESSORI
Cavo per Micro USB inclusa
Batteria di ricambio modelli R8006/7, da ordinare separatamente

DIMENSIONE
86mm x46mm x 32mm

PESO
190g, con batteria

'La batteria ricaricabile raggiungerà il pieno rendimento solo dopo alcuni cicli di carica /scarica MANTENIMENTO della batteria ricaricabile - Ricaricare la batteria ogni sei mesi dopo la produzione. Si prega di fornire l'etichetta con la data di produzione.

SOSTITUZIONE LAMPADA
Il LED non necessita di essere sostituito.

!ATTENZIONE
- NON guardare la luce emessa dal LED direttamente per più di pochi secondi.
- NON toccare che bambini usino l'unità LED senza la supervisione di un adulto.
- NON toccare l'unità accesa incostodita. L'unità deve essere spenta quando non in uso. Il fango in cui viene usata l'unità presenta una ventilazione adeguata. Non toccare la parte anteriore dell'unità prima che si sia completamente raffreddata.
- Rimuovere la batteria se non si utilizza l'unità per un periodo di tempo prolungato ovvero prima di conservare l'unità.

IMPORTANTE
- NON incendiare o smontare l'unità in nessun caso.
- In nessun caso ricaricare la batteria con la polarità invertita.
- NON toccare la batteria in carica (collegata alla presa di corrente) in modo continuato per oltre 24 ore, per non ridurre la batteria di efficienza.
- NON usare contemporaneamente batterie diverse per tipologia (per esempio, NiMH, NiCd, alcaline, ecc.), capacità o marca.
- Caricare la batteria prima dell'uso, anche qualora sia fornita precaricata.
- NON cortocircuitare la batteria per evitare danni permanenti alla stessa.
- In nessun caso inserire oggetti metallici nei jack di ricarica della testa.
- Non ricaricare l'unità in ambienti con una temperatura elevata.
- Si consiglia di usare l'unità di tanto in tanto per mantenerla in buone condizioni, ricaricarla sempre dopo l'uso e ricaricarla se non usata per 3 o più mesi.
- L'uso della batteria in condizioni estreme, come temperature estreme, cicli di scarica profondo, sovraccarica o scarica eccessiva, può compromettere la durata.
- Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto. Usare soltanto pezzi di ricambio del produttore.

FRANÇAIS SPÉCIFICATIONS

IMPORTANTE
- XP-L2 Cree LED blanche - Jusqu'à 630 Lumens
- Boîtier en aluminium - Durable, résistant à l'impact et à prueve de corrosion
- 5 modes d'éclairage satisfaire différents besoins d'éclairage
- Mode. moyenne et faible brillance niveaux pour l'éclairage général.
- BOOST mode et 8Hz CLIGNOTANT pour Urgence
- Prise directe à recharger par Micro USB
- Indicateur LED indiquant l'état de charge
- Circuit Régulateur avec protection contre les surcharges et sur-décharge
- Barrel de batterie remplaçable comme alimentation de secours
- Angle de protection réglable
- Protection solide
- IPX4 Anti poussière
- 1 m Etanche
- preuve de chute 2m

FONCTIONNEMENT
HAUT > MED > FAIBLE > 8Hz CLIGNOTANT > OFF
[Appuie sur OFF si la lampe reste a n'importequelmode plus de 2 secondes]

POUR CHOISIR LE MODE BOOST
Allumez la lampe frontale et maintenez le bouton de commande à tout mode d'éclairage pour passer en mode BOOST.
BOOST reste allumé quand le bouton est pressé et qu durer pendant un maximum de 1 minute. Retour au dernier mode d'éclairage sélectionné lorsque le bouton est relâché.

TYPE DE BATTERIE
1 x 3.7V 2000mAh 18650 li-ion batterie rechargeable' [Inclus]

INFORMATION DE CHARGE
Temps de charge 3 heures [DC5V 1000mA Input]
Indicateur LED rouge allumée - chargement
Indicateur LED verdeallumée - Complètement charge

CYCLE DE BATTERIE
500 Cycles

TYPE D'AMPOULE
1 x XM-L2 Cree LED Blanche

ACCESSOIRES
Câble Micro USB [Inclus]
Cartouche de batterie de rechange [Modèle R8006/7, à commander séparément]

TAILLE
86mm x 46mm x 63mm

POIDS
190g [Avec Batteries]

'La batterie rechargeable atteindra la performance complète seulement après quelques cycles de charge complète et de déchargement. Entretien de la batterie rechargeable - Recharger l'unité inventoriée tous les 6 mois après la production, s'il vous plaît voir la date de production étiquette sur l'emballage.

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE
LED n'a jamais besoin d'être remplacé.

! ATTENTION
- Ne regardez JAMAIS directement la lampe à LED plus de quelques secondes.
- NE PERMETTEZ PAS aux enfants d'utiliser des appareils moins de LED sans la supervision d'un adulte.
- NE LAISSEZ PAS en éclairage LED sans surveillance. L'éclairage à LED est caractérisé par une extrême chaleur. Assurez-vous qu'une ventilation suffisante est fournie quand le LED est allumé. Assurez-vous que le LED est complètement refroidi avant de toucher la tête.
- Retirer les batteries si vous n'utilisez pas la lampe à LED pendant une longue période ou avant de la remiser.

IMPORTANT
- Ne jetez pas l'appareil au feu et ne l'démonez pas n'importe comment.
- Recharge inverse n'est pas acceptable.
- NE LAISSEZ PAS la pile en charge (branchée sur l'alimentation) continuellement pendant plus de 3 jours, car l'efficacité de la pile pourrait s'en trouver réduite.
- NE MELANGEZ PAS différents types de capacité et de marque de pile (par ex. NI-MH, NiCd, Alkaline etc.), ou des piles neuves et usagées.
- Bien que la pile soit livrée chargée, il est toutefois nécessaire de la recharger.
- Attention à ne pas provoquer de court-circuit à la pile. Il pourrait en résulter des dégâts irréparables.
- Ne jamais insérer d'objets métalliques étrangers dans la prise jack du phare.
- Ne pas recharger dans des endroits à des températures excessivement élevées quand il est en charge.
- Il est conseillée d'utiliser l'appareil de temps en temps afin de le conserver dans de bonnes conditions et toujours le recharger après usage ou une période de non utilisation de 3 mois ou plus. Utiliser les piles dans des conditions extrêmes, comme des températures extrêmes, décharge profonde ou surcharge excessive, peut compromettre la durée.
- Les piles devraient être stockées à un endroit sec et frais.
- Assurez-vous d'utiliser des pièces de rechange originales du constructeur.

DEUTSCHE SPEZIFIKATIONEN

FEATURES
- XM-L2 Cree LED, weiß – Bis zu 630 Lumen
- Aluminiumgehäuse – Haltbar, schlagfest & korrosionsbeständig
- 5 Ziellungen für verschiedene Beleuchtungsanforderungen
- BOOST, MED & LOW Helligkeitsstufen für universelle Beleuchtung
- BOOST-Modus & 8 Hz BLINKMODUS für den Notfall
- Micro-USB-Anschluss zum direkten Aufladen
- LED-Anzeigen für den Ladestatus
- Geregelte Schaltung mit Überlade- & Tiefentladeschutz
- Austauschbarer Batteriezylinder als Reserve
- Frei wählbarer Projektionswinkel
- Gleitarbeit zweistelliger Schutz
- IPX4 staubdicht
- Wasserdicht bis 1 m
- Sturzsicher bis 2 m

BETRIEB
HIGH > LOW > 8-Hz-BLINKMODUS > OFF
[OFF drücken, wenn länger als 3 Sekunden in einem Betriebsmodus]

ZUM EINSCHALTEN DES BOOST-MODUS
Der Stirnlampe einschalten und den Schalter in jeder Stellung gedrückt halten, um den BOOST-Modus einzuschalten.
Nach dem Drücken des Knopfes bleibt der BOOST-Modus maximal 1 Minute eingeschaltet. Beim Loslassen des Knopfes geht die Lampe in die vorherige Stellung zurück.

BATTERIETYP
1 x wiederaufladbare 3.7-V-Li-Ion-Batterie, 2000 mAh 18650' [mitgeliefert]

INFORMATIONEN ZUM AUFLADEN
3 Stunden Ladezeit [DC 5 V 1000mA Input]
Beim Laden leuchtet eine rote LED
Nach voller Aufladung leuchtet eine grüne LED

BATTERIEZYKLUS
500 Zyklen

LEUCHTMITTEL
1 x XM-L2 Cree LED, weiß

ZUBEHÖR
Micro-USB-Kabel [mitgeliefert]
Ersatz-Batteriezylinder [Modell R8006/7, separat bestellen]

Größe
86mm x 46mm x 63mm

GEWICHT
190g [With Battery]

' Die wiederaufladbare Batterie erreicht ihre volle Leistung erst nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen.
Pflege wiederaufladbarer Batterien – Nach nicht verkaufte Exemplare 6 Monate nach der Herstellung aufladen, siehe das Produktionsdatum auf der Verpackung.

LED ERSETZEN
Die LED braucht nicht ersetzt zu werden.

!ACHTUNG
- Nicht länger als wenige Sekunden direkt in das LED-Licht blicken.
- Das Gerät darf von Kindern nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Das Gerät im unbeaufsichtigt eingeschaltet lassen. Das LED-Licht ist sehr heiß. Sicherstellen, Nur an einem gut belüfteten Ort verwenden.
- Die Vorderseite des Geräts nicht berühren, bevor das Gerät ganz abgekühlt ist.
- Den Akku aus dem Gerät nehmen, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird oder bevor es aufbewahrt wird.

WICHTIG
- Auf keinen Fall den Gerät ins Feuer werfen oder zerlegen.
- Auf keinen Fall den Akku mit umgekehrter Polarität aufladen.
- Den Akku nicht länger als fünf Tage ununterbrochen aufladen (an das Stromnetz angeschlossen), da die Akkuleistung möglicherweise dadurch verringert werden.
- Niemals Akkus tone. Batterien verschiedener Arten (z.B. NiMH, NiCd, alkalisch, usw.), Kapazitäten oder Marken gleichzeitig verwenden.
- Vor Gebrauch aufladen, auch wenn der Akku schon geladen geliefert wird.
- Den Akku nicht kurzschließen, denn es könnte den Akku dauerhaft beschädigen.
- Niemals metallische Gegenstände in den Akkulader hineinstecken.
- Das Gerät nicht an Orten mit extrem hohen Temperaturen aufladen.
- Es ist empfehlenswert, das Gerät von Zeit zu Zeit zu benutzen, um es in gutem Zustand zu halten, und es nach jeden Gebrauch und auch dann aufzuladen, wenn es für 3 Monate oder länger nicht benutzt wird.
- Die Akkus nicht in Orten in extremen Umständen, wie z.B. extremen Temperaturen, Tiefladen, extremer Überladung oder Tiefentladung, kann seine Lebenszeit verringern.
- Den Akku kühl und trocken lagern.
- Nur die Ersatzteile des Herstellers verwenden.

ESPAÑOL ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS
- LED blanco XM-L2 Cree – Hasta 630 Lumens
- Carcasa en aluminio – Duradera, resistente a los impactos y a la corrosión
- 5 modos de luz que satisfacen las diferentes necesidades de iluminación
- Modos BOOST, MED & LOW para iluminación de uso general
- Modo BOOST & 8Hz FLASHING para emergencias
- Enchufe directo para recargar por Micro USB
- El indicador LED muestra el estado de carga
- Circuito regulado con protección contra sobrecargas y sobredescargas
- Tubo de batería reemplazable como energía de reserva
- Ángulo de proyección regulable
- Fuerte protección
- IPX4 Ø a prueba de polvo
- Resistente al agua 1m
- Resiste caídas desde 2m

FUNCIONAMIENTO
HIGH > MED > LOW > 8Hz FLASHING > OFF
[Pulse OFF si permanece en cualquier modo mas de 2 segundos]

COMO SELECIONAR EL MODO BOOST
Encienda la linterna, pulse y mantenga pulsado botón de encendido del BOOST, cambiar a modo BOOST. El botón del BOOST y el BOOST se encenderá mientras se está presionado el botón y duraráraáximo minuto 1 minuto. Volverá al modo en questaba cuando suelte el botón.

TIPO DE BATERÍA
1 batería recargable 3.7V 2000mAh 18650 Li-ion' [Incluida]

INFORMACIÓN DE CARGA
3hrs [Input DC5V 1000mA]
LED rojo ON – Cargando
LED verde ON – Carga completada

CICLO DE BATERÍA
500 ciclos

TIPO DE BOMBILLA
1 x LED blanco XM-L2 Cree

ACCESORIOS
Cable Micro USB [Incluido]
Clavija del cargador extra [Modelo R8006/7 , (pedir por separado)]

DIMENSIONES
86mm x 46mm x 63mm

PESO
190g [con batería]

'La batería recargable alcanzará su rendimiento completo, tras después de varios ciclos completos de carga y escarga. Mantenimiento de la batería récargable - Recargar la unidad almacenada sin vender cada 6 meses después de la fecha de producción, por favor ver fecha de producción en la etiqueta del envase.

CAMBIO DE LA BOMBILLA
La luz LED no necesita ser sustituida.

!ATENCIÓN!
- No mire directamente a la luz LED durante pocos segundos.
- No permita el uso a los niños de la luz LED sin la supervisión de un adulto.
- No deje la luz LED desatendida. La luz del LED es muy caliente. Asegurarse de que se encuentra en un lugar bien ventilado. Asegurarse de que la luz LED está encendida. Asegúrese de que la luz LED se haya enfriado completamente antes de tocar su cabeza.
- Retire las baterías si no utiliza la luz LED durante un largo periodo de tiempo o antes de su almacenamiento.

IMPORTANTE
- No tire el equipo al fuego o lo desmonte/modifique/ensucie/dañe.
- El cebbrevoltaje no esacceptable.
- No deje el cargador de la Batelemientedo de carga (con potencia)conectado) de forma continua durántemas de cincodias. ya que disminuiríaalmacenamientoeficiencias la eficacia de la batería.
- No mezcleDifferentetipos (porejemplo, Ni - MH, NiCd , alcalinas , etc.) de capacidades y marcas de baterías al mismotiempoen el cartucho de la batería.
- Cargada antes de usarlo , incluso la batería se suministra precargada.
- No cortocircuite la batería , ya que podría dañarla permanentemente.
- Pueden sufrirdaños permanentes.
- No introduzcaningún elementometálicoextraíoen la toma de carga de la linterna.
- No recargue en lugares
- Recomendamos mantenerlaactivaantes la carga.
- Esaconsejable el uso del equipo de vezencuando con el fin de mantenerlenlasbuenasconDiciones y siempreencargarlodespues de haberlouseadoOdesuscando no se utilizaduranteMás de 3 meses.
- Las pilas en bajas
- baterías bajoestasconDiciones extremasquandoefectuar a suservicio, tales comotemperaturaselevadas, ciclosprofundos, y la extremaSobrecargada.
- Las Baterías debenalmacenarseenunsitiofrescoy seco.
- Asegúrese de utilizarpiezas de repuestodelfabricante.

PORTUGUÊS ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
- LED branco XM-L2 Cree – até 630 Lumens
- Corpo em alumínio – para maior durabilidade, resistente a impactos e à corrosão
- 5 Modos de luz que satisfazem as diferentes necessidades de iluminação
- Modos de iluminação: Máximo, Médio & mínimo para iluminação geral.
- Modo BOOST & 8Hz FLASH para emergências
- Encaixe direto para recarga por Micro USB
- Indicador LED mostra o estado de carga
- Circuito regulado com protecção contra sobrecargas e sobre descargas
- Bateria substituível para energia auxiliar
- Ângulo de projecção regulável
- Fuste protegido
- IPX4 Ø prova de poeiras
- Resistente à água 1m
- Resistente a quedas até 2m

FUNCIONAMENTO
Máximo>Médio>Mínimo>8Hz FLASH>OFF
[Carregar OFF em qualquer modo mais de 2 segundos]

COMO SELECIONAR O MODO BOOST
Acender a lanterna, carregar e manter pressionado o botão de ligar no modo BOOST, não importa emodo de luz em que esta, e o BOOST acender-se-á enquanto o botão estiver premido e durará no máximo 1 minuto. Voltará ao modo em que estava quando se soltar o botão.

TIPO DE BATERIA
1 bateria recarregável 3.7V 2000mAh 18650 Li-ion' [Incluída]

INFORMAÇÃO DE CARGA
Tempo de carga 3hrs [Input DC5V 1000mA]
LED Vermelho ON – a carregar
LED verde ON – Carga completa

CICLOS DE BATERIA
500 ciclos

TIPO DE LÂMPADA
1 x LED branco XM-L2 Cree

ACESSÓRIOS
Cabo Micro USB [Incluído]
Fecho da carregador extra (Modelo R8006/7 , (pedir separado)

DIMENSÕES
86mm x 46mm x 63mm

PESO
190g [com bateria]

' A bateria recarregável irá atingir o desempenho total somente depois de algumas carregamento completo e ciclos de descarga . Manutenção da bateria recarregável - Recarregar a unidade não vendidos(cada 6 meses) após a data de produção, consulte etiqueta data de produção no embalagem.

REPOSIÇÃO DE LÂMPADA
LED nunca precisa de ser substituído

!ATENÇÃO
- Nunca olhe diretamente para o Led mais que uns segundos
- Não deixe que a lanterna de Led seja utilizada por crianças sem a supervisão de um adulto
- Não deixe a Lanterna de Led a trabalhar em ambiente HOT, húmido ou quente quando a lanterna de Led está ligada. Antes de tocar na cabeça da lanterna verifique que está suficientemente arrefecida.
- Retire as baterias em caso de não utilização prolongada ou antes da primeira utilização.

IMPORTANTE
- Nunca aproximar a unidade do fogo e nunca desmonte em qualquer situação
- Carga inversa não é aceite.
- Carregar antes da sua utilização, embora a bateria seja entregue sem carga.
- Não provoque curto-circuito na Bateria, pode danificar de forma ou bateria.
- Nunca insira objetos metálicos na carcaba da bateria
- Nunca deixe a unidade em altas temperaturas enquanto carrega.
- É aconselhável o uso da unidade de tempos em tempos e sempre recarregar após utilizar, e carregar antes de utilizar em caso de mais de três meses de não uso.
- Usar baterias em condições extremas pode diminir a vida útil da bateria, tais comotemperaturas extremas, ciclos longos, e carga excessiva ou descarga excessiva
- As Baterias deveriam ser armazenadas em locais frescos e secos.
- Assegure-se que apenas usa peças de substituição da marca.

NEDERLANDS SPECIFICATIE

KENMERKEN
- XM-L2 cree LED Lamp wit – tot 630 lumen
- Aluminum behuizing – duurzaam, schokbestendig & roestvrij
- 5 standen voor lichtsterkte al naar gelang behoefte
- BOOST, HIGH & LOW lichtsterkte voor normale verlichting
- BOOST modus & 8 Hz KNIPPERSTAND voor noodgevallen
- Directe aansluiting voor opladen via micro USB
- LED indicatoren voor weergave status
- Geregeld circuit met beveiliging tegen overlastsnring & overontlading
- Vervangbaar batterijcompartiment voor reservestroom
- Vrije projectiehoek
- Solide bescherming
- IPX4 stofdicht
- 1 m waterproof
- 2 m valproef

BEDIENING
HIGH > MED > LOW > 8 Hz KNIPPERSTAND > OFF
[Druk op OFF als de zaklamp langer dan 3 seconden in een bepaalde stand blijft staan]

SELECTEREN VAN BOOST MODUS
Zet de hoofdlamp aan en houd de bedieningsknop ingedrukt tijdens een willekeurige stand om over te schakelen naar de BOOST modus.
BOOST blijft ingeschakeld zolang de knop wordt ingedrukt, met een maximum van 1 minuut. Laat de knop los om terug te keren naar de laatst geselecteerde lichtsterkte.

BATTERIJ
1 x 3.7 V 2000 mAh 18650 Li-ion oplaadbare batterij [meegeleverd]

OPLAADINFORMATIE
3 uur oplaadtijd [DC 5 V 1000 mA toevoer]
Rood LED lampje branden – bezig met opladen
Groen LED lampje brandt – opladen voltooid

BATTERIJCYCLUS
500 cycli

LAMP
1 x XM-L2 cree LED lamp wit

ACCESSOIRES
Micro USB kabel [meegeleverd]
Extra batterijcompartiment [model: R8006/7, apart bestellen]

AFMETINGEN
86mm x 46mm x 63mm

GEWICHT
190 g [inclusief batterijen]

' Het vermogen van de oplaadbare batterij is pas optimaal na een aantal volledige laad- en ontlaadcycli. Onderhoud met wekkelijke oplaadbare batterijen: indien 6 maanden na productiedatum opladen (zie label productiedatum op de verpakking).

LAMP VERVANGEN
De LED lamp hoeft nooit vervangen te worden.

!WAARSCHUWING
- Kijk NIET langer dan een paar seconden rechtstreeks in het LED-licht.
- Laat kinderen de LED-lamp NIET gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
- Laat de LED-lamp niet onbeheerd achter. De LED-lamp kan extreem warm worden. Zorg voor voldoende ventilatie als de LED-lamp brandt. Zorg ervoor dat de LED-lamp goed afgekoeld is voordat u de kop aanraakt.
- Verwijder de batterijen als u de LED-lamp langere tijd niet gebruikt of voor u deze opberg.

BELANGRIJK
- Gooi batterijen noit in het vuur en maak ze niet open
- Draai de polaritet van de batterij niet om.
- Laat de batterij voor gebruik op, hoewel deze opgeladen wordt geleverd.
- Voorzorgsaat geen kortsluiting. Dat kan de batterij blijvend beschadigen
- Steek geen metalen voorwerpen in de oplader aansluiting van de acco.
- Laat de lamp niet aan extreme warme omgeving als u oplaadt.
- Het is raadzaam om de lamp regelmatig te gebruiken om hem in goede conditie te houden. Laat deze steeds weer op na gebruik en ook als hij die maanden niet gebruikt is.
- Als de oplaadbare batterijen in extreme omstandigheden gebruikt worden kan dat hun levensduur verkorten. Denk aan erg hoge of lage temperaturen en extreem over- en onladen.
- Batterijen moeten bewaard worden op een koele droge plaats.
- Gebruik alleen fabrieksonderdelen bij reparaties